

Aula 15

Problema 1

Considere sinais digitais do tipo PAM com

$$x(t) = \sum_k a_k r(t - kT).$$

Se as amplitudes a_k forem equiprováveis e independentes a densidade espectral potência é dada por

$$S_x(f) = \frac{1}{T} \left[\overline{a_k^2} - (\bar{a}_k)^2 \right] |R(f)|^2 + \frac{(\bar{a}_k)^2}{T^2} \sum_n \left| R\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T}\right).$$

Faça um esboço da densidade espectral de potência para os seguintes casos:

- Polar NRZ
- Polar RZ com dutty cycle 50%
- Unipolar NRZ
- Unipolar RZ com dutty cycle 50%
- Manchester

Problema 2

Considere a transmissão digital num canal passa-alto. Qual das técnicas do problema anterior recomendaria? Justifique.